


MULTI-PANEL ARENA-561 / COM-50

פנל משולב מקודד עם / בלי מצלמה מתאים לכל



- ← להפעלת ממסר יש להקיש קוד הפעלה ולאחר #.
- ← עד 50 קודים שונים לפתיחת דלת.
- ← קוד טכנאי (כניסה לתכנות) 2-6 ספרות.
- ← קוד הפעלה (פתיחת דלת) 2-6 ספרות.
- ← זמן ממסר לפתיחת דלת 01-99 שניות.
- ← חיבור לחצן חיצוני (עוקף) או שלט להפעלת ממסר.
- ← מתח הפעלה 12v Ac/Dc.
- ← זמזום לאינדיקציה בהקשה על הקודן.
- ← השהיה ללחצן חיצוני.
- ← מצלמה CCD 1/3 לחיבור לכל מוניטור.
- ← תאורה למצלמה בקריאה מהפנל.

שים לב ! : לפנל ללא מצלמה יש לבצע את אותה ההתקנה ללא חיבור למוניטור

תכנות מקודד לפתיחת דלת

- קוד טכנאי בברירת מחדל: 1234
- לאחר כל שלב בתכנות ישמע צליל לאישור (2 איתותים).
- בהקשת פקודה שגויה ישמעו 3 איתותים.

לפתיחת דלת יש להקיש קוד ו- #.

סוג הפעולה	מס' פעולה	ערך רצוי	ברירת מחדל
קוד טכנאי (כניסה לתכנות)	00	00-999999	1234
קוד הפעלה (פתיחת דלת)	01-50	00-999999	
זמן ממסר (פתיחת דלת)	51	01-99 שניות	4 שניות
איפוס הגדרות	55	8888	
השהייה ללחצן חיצוני	52	01-99 שניות	0 שניות
זמן תאורת המצלמה בקריאה מהפנל	53	01-99 שניות	60 שניות

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות *1234* ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד 2 ספרות 01 עד 50 ו- * ישמע צליל אישור.
3. הקש קוד הפעלה 2-6 ספרות xxxx ו- * ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן ממסר לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות *1234* ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק.
2. הקש 51 ו- * ישמע צליל אישור.
3. הקש זמן ממסר 2 ספרות 01 עד 99 ו- * ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש #

דוגמה: על מנת לתכנת קוד לפתיחת דלת בתא 01, זמן ממסר 5 שניות

→ # *05* *51* *01* *1234*
 יציאה זמן ממסר מס' פעולה קוד הפעלה מס' פעולה קוד טכנאי
 (2-6 ספרות)

תכנות קוד טכנאי חדש

→ # *00* *1234*
 יציאה קוד טכנאי חדש מס' פעולה קוד טכנאי
 (2-6 ספרות)

תכנות זמן השהייה ללחצן חיצוני

→ # *52* *1234*
 יציאה זמן השהייה מס' פעולה קוד טכנאי

איפוס קוד טכנאי

→ off/on power *4848*
 נתק את המתח בפנל וחבר שוב הקש

לקוח נכבד,

חברת פאל ווינטק מברכת אותך על רכישת מוצר זה.
 "המולטי פנל" הנו כרטיס ייחודי, המותאם לרוב המערכות הקיימות בשוק.
 ע"י שינוי מצב שני הבוררים והמגשרים ניתן להתאים את הפנל למערכות
 אינטרקום שונות. אנא קראו בעיון רב והקפידו על ביצוע הוראות ההתקנה.


"במולטי פנל" קיימים ארבעה מצבי חיבורים:

1. **חיבור למתאם טלפון-** (ברירת מחדל) במצב זה ניתן להתחבר למערכות פון גייט (מתאמי טלפון אינטרקום) בשלושה גידים.
2. **חיבור למערכות 2 גיד-** מצב זה מאפשר חיבור לרוב המערכות וכרטיסי האינטרקום בשוק כגון: מרכזיות פנסוניק, מתאמי טלפון אינטרקום, קיט אינטרקום 2 גידים ועוד...
3. **חיבור לשפופרת אינטרקום-** מצב המאפשר חיבור ישירות לשפופרת אינטרקום 5 גידים ושנאי ללא צורך במגבר חיצוני.
4. **חיבור למגבר אינטרקום -** מצב המאפשר חיבור לשפופרת אינטרקום באמצעות מגבר חיצוני קיימים.


תוכן עיניינים

- | | | |
|------|----|---|
| עמוד | 1 | התקנת הפנל |
| | 2 | תרשים מחברים |
| | 3 | חיבור למערכת 2 גיד |
| | 4 | חיבור למתאם טלפון ומנעול AC |
| | 5 | חיבור למתאם טלפון ומנעול אלקטרומגנטי |
| | 5 | חיבור למתאם ההדלקת לדים של המצלמה ביזימה לפנל |
| | 6 | חיבור למגבר אינטרקום ומנעול חשמלי AC |
| | 7 | חיבור למגבר אינטרקום ומנעול אלקטרומגנטי |
| | 8 | חיבור לשפופרת אינטרקום ומנעול חשמלי AC |
| | 9 | חיבור לשפופרת אינטרקום ומנעול אלקטרומגנטי |
| | 9 | חיבור למתאם 5 גיד ושפופרת אינטרקום |
| | 10 | תכנות והפעלה של המקודד לפתיחת דלת |

תרשים חיבורים לשפופרת אינטרקום 5 גיד ומנעול אלקטרומגנטי



תרשים חיבורים למתאם טלפון 5 גיד PAL102DRT ושפופרת אינטרקום



חיבור לשפופרת אינטרקום 5 גיד

מחבר 2 גיד - מתח	מחבר 3 גיד מצלמה	מחבר 4 גיד - ממסר	מחבר 5 גיד - דיבור
אדום - 12v ac/dc (+) מנעול חשמלי שחור - 12v ac/dc (-) משותף דיבור	שחור - GND לבן - וידאו אדום -	חום - לחצן עוקף אפור - מגע יבש פתוח סגול - מגע יבש סגור שחור - משותף	ירוק-זמזם כחול-מיקרופון צהוב-אזנית לבן- כתום-
J2	J3	J4	J5


J6 מחבר מתח למצלמה ותאורת לדים מתחבר במקביל ל- J2

סך הגידים לפנל דלת עם מצלמה: 7 גיד + COAX

5 גיד - חיבור שפופרת

2 גיד - מתח לפנל ולמצלמה

COAX מהמצלמה למוניטור



גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ

התקנה תחת הטיח לפנל ARENA



הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

פתח לכניסת כבל

שים לב: את הפתח יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסא

מידות חיצוניות:

120 X 250 X 43 (mm)

ברגים להתקנה על הקיר



התקנה חיצונית לפנל COM-50

הערה: פנל זה מיועד להתקנה על הקיר בלבד, אין לשקע את הפנל בכל צורה שהיא.

מידות:

78 X 185 X 60 (mm)


בורג סגירה לפנל

החלפת כיתוב שם בפנל ללא מצלמה


לחץ על הפלסטיק בקצה ודחוף אותו הצידה.




תרשים חיבורים לשפופרת אינטרקום 5 גיד ומנעול 12v/ac



תרשים חיבורים למגבר אינטרקום 5 גיד ומנעול אלקטרומגנטי



תרשים מחברים



חיבור למערכת אינטרקום 2 גיד

מחבר 2 גיד - מתח אדום - (+)12v ac/dc שחור - (-)12v ac/dc	מחבר 3 גיד מצלמה שחור - GND לבן - וידאו אדום -	מחבר 4 גיד - ממסר חום - לחצן עוקף אפור - מגע יבש פתוח סגול - מגע יבש סגור שחור - משותף	מחבר 5 גיד - דיבור ירוק - כחול - צהוב - אינטרקום לבן - אינטרקום כתום -
J2	J3	J4	J5


J6 מחבר מתח למצלמה ותאורת לדים מתחבר במקביל ל- J2

סך הגידים לפנל דלת עם מצלמה: **COAX + גיד 6**

- 2 גיד - חיבור אודיו
- 2 גיד - מתח לפנל ולמצלמה
- 2 גיד - פתיחת דלת

COAX מהמצלמה למוניטור

תרשים חיבורים למערכת 2 גיד ומנעול חשמלי 12v/ac



חיבור למגבר אינטרקום

מחבר 2 גיד - מתח אדום - (+)12v ac/dc שחור - (-)12v ac/dc	מחבר 3 גיד - מצלמה שחור - GND לבן - וידאו אדום -	מחבר 4 גיד - ממסר חום - לחצן עוקף אפור - מגע יבש פתוח סגול - מגע יבש סגור שחור - משותף	מחבר 5 גיד - דיבור ירוק - זמזם בשפופרת כחול - צהוב - משותף לבן - מיקרופון כתום - רמקול
J2	J3	J4	J5


J6 מחבר מתח למצלמה ותאורת לדים מתחבר במקביל ל- J2

סך הגידים לפנל דלת עם מצלמה: **COAX + גיד 7**


- 5 גיד - חיבור למגבר ומתח לפנל
- 2 גיד - חיבור לשפופרת אינטרקום

COAX מהמצלמה למוניטור

תרשים חיבורים למגבר אינטרקום 5 גיד ומנעול 12v/ac



תרשים חיבורים למתאם טלפון אינטרקום ומנעול אלקטרומגנטי



חיבור למתאם טלפון אינטרקום

מחבר 2 גיד - מתח אדום - 12v ac/dc (+) שחור - 12v ac/dc (-)	מחבר 3 גיד מצלמה שחור - GND לבן - וידאו אדום -	מחבר 4 גיד - ממסר חום - לחצן עוקף אפור - מגע יבש פתוח סגול - מגע יבש סגור שחור - משותף	מחבר 5 גיד - דיבור ירוק - כחול - צהוב - לבן - כתום -
J2	J3	J4	J5


J6 מחבר מתח למצלמה ותאורת לדים מתחבר במקביל ל- J2

סך הגידים לפנל דלת עם מצלמה: 8 גיד + COAX

- 3 גיד - חיבור אודיו
- 2 גיד - מתח לפנל ולמצלמה
- 1 גיד - פתיחת דלת מהמתאם

2 גיד להדלקת לדים של המצלמה בפנל (ביזימה מהטלפונים)
 COAX מהמצלמה למוניטור

להדלקת תאורת למצלמה ביזימה מהטלפון לפנל



תרשים חיבורים למתאם טלפון אינטרקום ומנעול 12v/ac

